



# Ausschreibung

Textnummer : 179116

Bedienung über Funk, Ausfahrt über 2. Induktionsschleife

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
1	1	Set	<p><b>MAXIMA ULTRA 35 Schnellschranke</b>, 230 Vac, geeignet für Durchfahrten von 3,0m. 3-Phasen-Motor gesteuert über Frequenzumrichter im Antrieb für eine langsame Anfahrt/Einfahrt des Schrankenbaums. Elektromechanische Endschalter und einem im Ölbad laufenden Getriebe. Sicherheitsmikroschalter an der Tür und Hinderniserkennung, welche bei Kontakt die Bewegungsrichtung ändert. Quetschschutz über Encoderfunktion. Einsatztemperatur -30 bis +60 Grad Celsius, Notentriegelung innen. bis ca. 20.000 Zyklen pro Tag (3m Baum), Laufzeit ca. 1,7 sek. Lebensdauer bis ca. 5 Mio. Zyklen Schrankenbaum beidseitig montierbar. Farbe: ähnl. RAL 7015 schiefergrau</p> <p>Steuerung Typ CSB-XT, U-Link-fähig mit Schnittstellenerweiterung! Programmierbare Betriebslogiken, 4 programmierbare Ausgangsrelais für z.B. Ampelsteuerung, eingebauter 2-Kanal Funkempfänger für max. 2048 Handsender im Rolling Code Modus, Displayanzeige, Fehlerstatus, Betriebsstatus, programmierbarer Wartungszähler und Wartungsanzeige.</p> <p>inkl. LED-Baubleuchtung rot/grün Die Baumbewegung wird durch blinken der LED's signalisiert (z.B. Öffnung = grün, Schließung = rot). Einstellbar über die Steuerung.</p> <p><b>Lieferumfang:</b> 1 Stück MAXIMA ULTRA 35</p>	.....	.....

Übertrag

.....

Pos.	Menge	Ein.	Text	Betrag	Gesamt
			Übertrag		.....
			1 Stück OMEGA ATM U35 Baumaufnahme 1 Stück ATM Schrankenbaum 1 Stück PCA ATM Kantenschutz 1 Stück ATM LIGHT rot/grün-LED- Baumbeleuchtung 1 Stück ALLU 2 MAXIMA Netzteil für LED inkl. Montageschablone und montierten Stahlfedern		
			<b><u>Bei Bestellung bitte die genaue Baumlänge mitteilen!</u></b>		
2	1	Stück	<b>MITTO B RCB</b> , 2-Kanal Minihandsender 433 MHz, Rolling Code, Oberfläche mit angenehmer Softtouch-Lackierung und vertieften Tasten.	.....	.....
3	2	Stück	<b>BFT-Induktionsschleife</b> (Fertigschleife) zum Verlegen unter Verbundpflaster. Kaltverguss Hinweis: Fertigschleifen werden auf ihre Funktion werkstattmäßig geprüft und getestet. Eine Garantie wird ausgeschlossen! Umfang: 6m, Zuleitung 10 m.	.....	.....
4	2	Stück	<b>Proloop 1.R2.24ACDC</b> Schleifendetektor für 1 Schleife mit 2 Ausgangsrelais, Versorgungsspannung 24 V AC/DC, Hutschienenbefestigung	.....	.....
5	1	Stück	<b>Feuerwehr-Einbauschalter UPB 1-1R</b> , mit Feuerwehrzylinder und Schalteinsatz CA 10 A720 1S/1Ö Frontplatte rund ohne Beschriftung, ohne inneres Gehäuse.	.....	.....
6	1	Pos.	<b>Montage</b> der elektrischen Schrankenanlage inklusive Fundamentarbeiten, Verlegung Zu-, Schleifen- und Steuerleitungen, elektr. Klemmarbeiten und Anschluss nach Kundenwunsch, Einstellarbeiten und Inbetriebnahme, Übergabe AG	.....	.....
Nettobetrag					.....
19,00 % Mehrwertsteuer					.....
<b>Gesamtbetrag</b>					.....