

PRO10 Cuffie

per la comunicazione di squadra



## Nuovo Pro10 per il Retail

Quando il personale utilizza cuffie senza fili per comunicare si diventa una squadra efficace.

Si è più efficienti, migliorando la produttività ...

Il team è in grado di cercare assistenza, risolvere le domande, supportare i clienti assegnare compiti tra ciascuno altro in modo più efficace.

Il benessere del personale migliora. Se la sede centrale vuole inviare un messaggio vocale al negozio o parlare dal vivo, si può fare direttamente attraverso tutti i portatori di cuffie.

L'auricolare **Pro10** è comodo, leggero / compatto e così facile da usare, rapidamente diventa indispensabile per la squadra e alla tua attività.

## per la comunicazione di squadra



### Cuffia

**Frequenza operazione**  
**Funzione**  
**Pulsanti a sfioramento**  
**Microfono**  
**Regolazione del volume**  
**Batteria**  
**Capacità della batteria**  
**Tempo di ricarica della batteria**  
**Pulizia**  
**Peso**

### Q-P10HS

1.88-1.90GHz EMEA, Asia; 1.91-1.93GHz North America  
PIT (spingi e parla) o comunicazione sempre aperta  
Pulsante Parla, pulsante volume  
Cancellazione del rumore, microfono elettrico  
Livello da 1-5  
400mAh, 3.7v lithium-ion polymer  
16 ore uso normale, 10 ore continuo parlare  
4.5 ore piena carica  
Pulire con salviette antibatteriche  
36g con batteria, 26g senza




### Stazione base

**Frequenza operazione**  
**Capacità cuffia**  
**Portata**  
**LED indicatori**  
**Connettività**  
**Inputs/outputs**  
**Indicatore di energia**  
**Requisiti di potenza**  
**Montaggio**  
**Dimensioni AxLxP**  
**Peso**

### Q-P10BS

250mW EMEA, Asia; 125mW North America  
30 cuffie in ascolto, max 6 in modalità conversazione  
Raggio di 70 metri in spazi aperti  
Standby / sincronizzazione / accensione / cuffia attiva  
70 m max tra basi, 3 basi un alimentazione  
Cat5/6/7 cable  
Base primaria rossa / verde, base secondaria verde / verde  
100-240v ac voltage sensing 48v, 0.5a  
montaggio a parete  
250 x 160 x 43mm  
310g



### Punto di registrazione

**Procedura di registrazione**  
**Indicatore di energia**  
**LED indicatori**  
**Fonte di alimentazione**  
**Montaggio**  
**Dimensioni AxLxP**  
**Peso**

### Q-P10RP

Tenere il LED della cuffia sul ricevitore a infrarossi  
Flash verde ogni 10 secondi in modalità standby  
Cuffie standby / registrate / a bassa potenza  
Cat5/6/7 cavo da stazione base  
montaggio a parete sotto la stazione base  
197 x 76 x 26mm  
175g



### Caricabatterie

**Capacità di carica**  
**Tempi di ricarica**  
**Cuffia LED indicatori**  
**Indicatore di accensione**  
**Requisiti di potenza**  
**Montaggio**  
**Dimensioni AxLxP**  
**Peso**

### Q-P10CH

6 cuffie  
4.5 ore per una piena carica  
Flash blu ogni 10 secondi, blu fisso quando carico  
LED verde accesso  
5v, 3a  
Caricatore a tavolo o scaffale  
375 x 102 x 80mm  
760g