

Traka-Touch ist ein vollständig autark arbeitendes Schlüsselverwaltungssystem. Die notwendige Intelligenz ist bereits integriert. Sie benötigen keine zusätzliche Software oder Datenbank, keine Netzwerkverbindung und keine Freigabe durch die IT-Abteilung. Der V-Touch bietet 5 LED-gesteuerte "locking" Steckplätze. Mit der optional erhältlichen Online-Managementsoftware TrakaWEB können Sie die Touch-Systeme ortsunabhängig (über LAN / WLAN) verwalten und steuern.

Allgemein

- Schlüssel rund um die Uhr verfügbar
- Zugriff nur für autorisierte Personen
- 7" Touch-Bildschirm - multilinguale App
- Protokollierung aller Schlüssel- und Personen-Ereignisse
- Sichere Verwaltung und Kontrolle für bis zu 5 Schlüssel
- Einfacher Zugriff über PIN-Code, RFID-Lesegerät, NFC oder Fingerprint
- Notstromakku + Notfallentriegelung
- Soft-Close-Down ohne Datenverlust für längere Stromausfälle

Autarker Betrieb

- Intelligentes Schlüsselverwaltungssystem mit integrierter SQL-Datenbank garantiert autarken Betrieb ohne IT-Netzwerke
- Vorkonfiguriertes standalone "Plug & Play" System
- Kein Netzwerk, kein PC, keine Softwareinstallationen
- USB-Port für Import/Export-Datenaustausch über Memory-Stick
- Automatische Datensicherung auf SD-Speicherkarte

Netzwerk Betrieb

- Optionale Online-Kommunikation und Fernsteuerung mit TrakaWEB
- Zentrale ortsungebundene Administration und Datenspeicherung




“Mit Traka-Touch waren wir schnell und einfach in der Lage, in unseren Supermärkten die alte mechanische Schlüsselverwaltung auf ein elektronisch protokollierendes System umzustellen, ohne kostenintensive Netzwerkinstallation und Computersysteme. Es ist eine brillant einfache, aber trotzdem professionelle Lösung, die eine effiziente und belastungsfreie Schlüsselverwaltung sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte darstellt.”

Touch-Anwenderkommentar

V-Touch-Pro - Spezifikation

- Maße - Schrankeinheit: 250 x 472 x 173mm (Breite/Höhe/Tiefe)
- Bildschirm: 7" Touch Farbbildschirm
- Gewicht: ca. 11,8 Kg
- Netzteil: Eingang: 120-230VAC - Ausgang: 15VDC
- Notstromakku: Bleivlies 12V - 7Ah
- Stromverbrauch: 35Watt max. - 7W im Stromsparmodus
- Gehäuse: 3-schichtige hochfeste Alu-Wabenstruktur, pulverbeschichtet
- Farbe: Schwarzgrau RAL7021
- Tür: Vollmetall, pulverbeschichtet, innenliegende Scharniere
- Arbeitstemperatur/Umgebung: nur für geschützten Innenbereich (-5°C bis +40°C bei 95% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
- Befestigung: Wandmontage
- Steckplatzanzahl: 5 pro Schrankeinheit
- Steckplatzart: "locking" - mit Einzelsteckplatzverriegelung und 3-farbiger LED-Steuerung (rot/grün/gelb)
- Benutzer/Ereignisspeicher: 40.000 Personenprofile (mehr auf Anfrage), 250.000 Ereignisse - integrierte SQL-Datenbank
- Netzwerkkommunikation: Ethernet (TCP/IP) 10/100 MB
- Leserschnittstelle: Wiegand, RS232, Clock-Data, PIN-Only, OSDP-Lesegeräte (RS485) mit oder ohne Verschlüsselung
- Alarmausgänge: 3 x 1A/24V Relaiskontakte für direkte Alarmanlagenaufschaltung, Zugangskontrolle, CCTV etc.
- Zertifikationen: CE, FCC, CSA, ROHS



Weitere Informationen über intelligente Schlüsselschränke und Fachanlagen erhalten Sie unter www.traka.de



Bis zu 2000 Touch-Schlüsselschränke oder Fachanlagen können mit einer **TrakaWEB** Installation absolut ortsunabhängig über LAN/WAN-Strukturen online überwacht und ferngesteuert werden.

www.traka.de

traka
ASSA ABLOY

Traka - Deutschland
Brokusstraße 8
53498 Bad Breisig
Tel.: 02633-47678-0
Fax: 02633-200361
Email: info@traka.de

Traka-Touch ist ein vollständig autark arbeitendes Schlüsselverwaltungssystem. Die notwendige Intelligenz ist bereits integriert. Sie benötigen keine zusätzliche Software oder Datenbank, keine Netzwerkverbindung und keine Freigabe durch die IT-Abteilung. Der M-Touch bietet je nach Ausbaustufe bis zu 30 LED-gesteuerte Steckplätze. Mit der optional erhältlichen Online-Managementsoftware TrakaWEB können Sie die Touch-Systeme ortsunabhängig (über LAN / WLAN) verwalten und steuern.

Allgemein

- Schlüssel rund um die Uhr verfügbar
- Zugriff nur für autorisierte Personen
- 7" Touch-Bildschirm - multilinguale App
- Protokollierung aller Schlüssel- und Personen-Ereignisse
- Sichere Verwaltung und Kontrolle für bis zu 30 Schlüssel
- Einfacher Zugriff über PIN-Code, RFID-Lesegerät, NFC oder Fingerprint
- Notstromakku + Notfallentriegelung
- Soft-Close-Down ohne Datenverlust für längere Stromausfälle

Autarker Betrieb

- Intelligentes Schlüsselverwaltungssystem mit integrierter SQL-Datenbank garantiert autarken Betrieb ohne IT-Netzwerke
- Vorkonfiguriertes standalone "Plug & Play" System
- Kein Netzwerk, kein PC, keine Softwareinstallationen
- USB-Port für Import/Export-Datenaustausch über Memory-Stick
- Automatische Datensicherung auf SD-Speicherkarte

Netzwerk Betrieb

- Optionale Online-Kommunikation und Fernsteuerung mit TrakaWEB
- Zentrale ortsungebundene Administration und Datenspeicherung




“Mit Traka-Touch waren wir schnell und einfach in der Lage, in unseren Supermärkten die alte mechanische Schlüsselverwaltung auf ein elektronisch protokollierendes System umzustellen, ohne kostenintensive Netzwerkinstallation und Computersysteme. Es ist eine brillant einfache, aber trotzdem professionelle Lösung, die eine effiziente und belastungsfreie Schlüsselverwaltung sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte darstellt.”

Touch-Anwenderkommentar

M-Touch-Pro - Spezifikation

- Maße - Schrankeinheit: 640 x 395,5 x 160mm (Breite/Höhe/Tiefe)
- Maße - Schrank + Steuereinheit: 846 x 395,5 x 160mm (Breite/Höhe/Tiefe)
- Gewicht: 12,4kg (je nach Bestückung)
- Netzteil: Eingang: 120-230VAC - Ausgang: 15VDC
- Notstromakku: Bleivlies 12V - 7Ah
- Stromverbrauch: 35Watt max. - 7W im Stromsparmmodus
- Schrankhülle: hochfeste 3-schichtige Alu-Wabenstruktur, pulverbeschichtet
- Farbe: Schwarzgrau RAL7021
- Türmaterial: hochfester Metallrahmen mit schlagfester Polycarbonatscheibe oder optional Vollmetall, innenliegende Scharniere
- Arbeitstemperatur/Umgebung: nur für geschützten Innenbereich (-5°C bis +40°C bei 95% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
- Befestigung: Wandmontage
- Steckplatzanzahl: bei 10/20er Steckstreifen max. 20/30 Steckplätze pro Schrankeinheit
- Steckplatzstreifen: Non-Locking, Locking (mit und ohne Entnahmetaster) mit 10 oder 20 Steckplätzen pro Streifen (2HE). Alle Steckplatzstreifen sind mit einer 3-farbigen LED-Steuerung ausgestattet
- Benutzer/Ereignisspeicher: 40.000 Personenprofile (mehr auf Anfrage), 250.000 Ereignisse - integrierte SQL-Datenbank
- Netzwerkkommunikation: Ethernet (TCP/IP) 10/100 MB
- Leserschnittstelle: Wiegand, RS232, Clock-Data, PIN-Only, OSDP-Lesegeräte (RS485) mit oder ohne Verschlüsselung
- Alarmausgänge: 3 x 1A/24V Relaiskontakte für direkte Alarmanlagenaufschaltung, Zugangskontrolle, CCTV etc.
- Zertifikationen: CE, FCC, CSA, ROHS



Weitere Informationen über intelligente Schlüsselschränke und Fachanlagen erhalten Sie unter www.traka.de



Bis zu 2000 Touch-Schlüsselschränke oder Fachanlagen können mit einer **TrakaWEB** Installation absolut ortsunabhängig über LAN/WAN-Strukturen online überwacht und ferngesteuert werden.

www.traka.de

traka
ASSA ABLOY

Traka - Deutschland
Brokusstraße 8
53498 Bad Breisig
Tel.: 02633-47678-0
Fax: 02633-200361
Email: info@traka.de

Traka-Touch ist ein vollständig autark arbeitendes Schlüsselverwaltungssystem. Die notwendige Intelligenz ist bereits integriert. Sie benötigen keine zusätzliche Software oder Datenbanken, keine Netzwerkverbindung und auch keine Freigabe durch die IT-Abteilung. Der S-Touch bietet je nach Ausbau bis zu 240 LED-gesteuerte Steckplätze. Mit der optional erhältlichen Online-Managementsoftware TrakaWEB können Sie die Touch-Systeme ortsunabhängig (über LAN / WLAN) verwalten und steuern.

Allgemein

- Schlüssel rund um die Uhr verfügbar
- Zugriff nur für autorisierte Personen
- 7" Touch-Bildschirm - multilinguale App
- Protokollierung aller Schlüssel- und Personen-Ereignisse
- Sichere Verwaltung und Kontrolle für bis zu 240 Steckplätze
- Einfacher Zugriff über PIN-Code, RFID-Lesegerät, NFC oder Fingerprint
- Notstromakku + Notfallentriegelung
- Soft-Close-Down ohne Datenverlust für längere Stromausfälle

Autarker Betrieb

- Intelligentes Schlüsselverwaltungssystem mit integrierter SQL-Datenbank garantiert autarken Betrieb ohne IT-Netzwerke
- Vorkonfiguriertes standalone "Plug & Play" System
- Kein Netzwerk, kein PC, keine Softwareinstallationen
- USB-Port für Import/Export-Datenaustausch über Memory-Stick
- Automatische Datensicherung auf SD-Speicherkarte

Netzwerk Betrieb

- Optionale Online-Kommunikation und Fernsteuerung mit TrakaWEB
- Zentrale ortsungebundene Administration und Datenspeicherung



“Mit Traka-Touch waren wir schnell und einfach in der Lage, in unseren Supermärkten die alte mechanische Schlüsselverwaltung auf ein elektronisch protokollierendes System umzustellen, ohne kostenintensive Netzwerkinstallationen und Computersysteme. Es ist eine brillant einfache, aber trotzdem professionelle Lösung, die eine effiziente und belastungsfreie Schlüsselverwaltung sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte darstellt.”

Touch-Anwenderkommentar

S-Touch-Pro - Spezifikation

- Maße - Schrankeinheit: 751,5 x 640 x 160mm (Höhe/Breite/Tiefe)
- Maße - Schrank + Steuereinheit: 751,5 x 846 x 160mm (Höhe/Breite/Tiefe)
- Gewicht: 35,1kg (je nach Bestückung)
- Netzteil: Eingang: 120-230VAC - Ausgang: 15VDC
- Notstromakku: Bleivlies 12V - 7Ah
- Stromverbrauch: 35Watt max. - 7W im Stromsparmmodus
- Schrankhülle: hochfeste 3-schichtige Aluminiumstruktur, pulverbeschichtet
- Farbe: Schwarzgrau RAL7021
- Türmaterial: hochfester Metallrahmen mit schlagfester Polycarbonatscheibe oder optional Vollmetall, innenliegende Scharniere
- Arbeitstemperatur/Umgebung: nur für geschützten Innenbereich (-5°C bis +40°C bei 95% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
- Befestigung: Wandmontage
- Steckplatzanzahl: max. 60 pro Schrankeinheit - max. 240 pro Steuereinheit bei max. 4 Türen
- Steckplatzstreifen: Non-Locking, Locking (mit und ohne Entnahmetaster) mit 10 oder 20 Steckplätzen pro Streifen (2HE). Alle Steckplatzstreifen sind mit einer 3-farbigen LED-Steuerung ausgestattet und können gemischt in einem System betrieben werden
- Benutzer/Ereignisspeicher: 40.000 Personenprofile (mehr auf Anfrage), 250.000 Ereignisse - integrierte SQL-Datenbank
- Netzwerkkommunikation: Ethernet (TCP/IP) 10/100 MB
- Leserschnittstelle: Wiegand, RS232, Clock-Data oder PIN-Only, OSDP-Lesegeräte (RS485) mit oder ohne Verschlüsselung
- Alarmausgänge: 3 x 1A/24V Relaiskontakte für direkte Alarmanlagenaufschaltung, Zugangskontrolle, CCTV etc.
- Zertifikationen: CE, FCC, CSA, ROHS



Weitere Informationen über intelligente Schlüsselschränke und Fachanlagen erhalten Sie unter www.traka.de



Bis zu 2000 Touch-Schlüsselschränke oder Fachanlagen können mit einer **TrakaWEB** Installation absolut ortsunabhängig über LAN/WAN-Strukturen online überwacht und ferngesteuert werden.

www.traka.de

traka
ASSA ABLOY

Traka - Deutschland
Brokusstraße 8
53498 Bad Breisig
Tel.: 02633-47678-0
Fax: 02633-200361
Email: info@traka.de

Traka-Touch ist ein vollständig autark arbeitendes Schlüsselverwaltungssystem. Die notwendige Intelligenz ist bereits integriert. Sie benötigen keine zusätzliche Software oder Datenbank, keine Netzwerkverbindung und keine Freigabe durch die IT-Abteilung. Der L-Touch bietet je nach Ausbaustufe bis zu 720 LED-gesteuerte Steckplätze pro Touch-Steuereinheit. Mit der optional erhältlichen Online-Managementsoftware TrakaWEB können Sie die Touch-Systeme auf Wunsch zudem ortsunabhängig (über LAN / WLAN) verwalten und steuern.

Allgemein

- Schlüssel rund um die Uhr verfügbar
- Zugriff nur für autorisierte Personen
- 7" Touch-Bildschirm - multilinguale App
- Protokollierung aller Schlüssel- und Personen-Ereignisse
- Sichere Verwaltung und Kontrolle für bis zu 720 Schlüssel
- Einfacher Zugriff über PIN-Code, RFID-Lesegerät, NFC oder Fingerprint
- Notstromakku + Notfallentriegelung
- Soft-Close-Down ohne Datenverlust für längere Stromausfälle

Autarker Betrieb

- Intelligentes Schlüsselverwaltungssystem mit integrierter SQL-Datenbank garantiert autarken Betrieb ohne IT-Netzwerke
- Vorkonfiguriertes standalone "Plug & Play" System
- Kein Netzwerk, kein PC, keine Softwareinstallationen
- USB-Port für Import/Export-Datenaustausch über Memory-Stick
- Automatische Datensicherung auf SD-Speicherkarte

Netzwerk Betrieb

- Optionale Online-Kommunikation und Fernsteuerung mit Traka.WEB
- Zentrale ortsungebundene Administration und Datenspeicherung


“Mit Traka-Touch waren wir schnell und einfach in der Lage, in unseren Supermärkten die alte mechanische Schlüsselverwaltung auf ein elektronisch protokollierendes System umzustellen, ohne kostenintensive Netzwerkinstallation und Computersysteme. Es ist eine brillant einfache, aber trotzdem professionelle Lösung, die eine effiziente und belastungsfreie Schlüsselverwaltung sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte darstellt.”

Touch-Anwenderkommentar



L-Touch - Spezifikation

- Maße - Schrankeinheit: 1939,7 x 640 x 160mm (Höhe/Breite/Tiefe)
- Maße - Schrank + Steuereinheit: 1939,7 x 846 x 160mm (Höhe/Breite/Tiefe)
- Gewicht: 79,5kg (je nach Bestückung)
- Netzteil: Eingang: 120-230VAC - Ausgang: 15VDC
- Notstromakku: Bleivlies 12V - 7Ah
- Stromverbrauch: 35Watt max. - 7W im Stromsparmodus
- Schrankhülle: hochfeste 3-schichtige Alu-Wabenstruktur, pulverbeschichtet
- Farbe: Schwarzgrau RAL7021
- Türmaterial: hochfester Metallrahmen mit schlagfester Polycarbonatscheibe oder optional Vollmetall, innenliegende Scharniere
- Arbeitstemperatur/Umgebung: nur für geschützten Innenbereich (-5°C bis +40°C bei 95% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)
- Befestigung: Standschrank für Wandbefestigung
- Steckplatzanzahl: max. 180/360 pro Schrankeinheit - max. 720 pro Steuereinheit bei max. 4 Türen (mehr auf Anfrage)
- Steckplatzstreifen: Non-Locking, Locking (mit und ohne Entnahmetaster) mit 10 oder 20 Steckplätzen pro Streifen (2HE). Alle Steckplatzstreifen sind mit einer 3-farbigen LED-Steuerung ausgestattet und können gemischt in einem System betrieben werden
- Benutzer/Ereignisspeicher: 40.000 Personenprofile (mehr auf Anfrage), 250.000 Ereignisse - integrierte SQL-Datenbank
- Netzwerkkommunikation: Ethernet (TCP/IP) 10/100 MB
- Leserschnittstelle: Wiegand, RS232, Clock-Data, PIN-Only, OSDP-Lesegeräte (RS485) mit oder ohne Verschlüsselung
- Alarmausgänge: 3 x 1A/24V Relaiskontakte für direkte Alarmanlagenaufschaltung, Zugangskontrolle, CCTV etc.
- Zertifikationen: CE, FCC, CSA, ROHS



Weitere Informationen über intelligente Schlüsselschränke und Fachanlagen erhalten Sie unter www.traka.de



Bis zu 720 Steckplätze pro Steuereinheit und bis zu 2000 Touch-Schlüsselschränke insgesamt können mit einer **TrakaWEB** Installation absolut ortsunabhängig über LAN/WAN überwacht und ferngesteuert werden.

www.traka.de

traka
ASSA ABLOY

Traka - Deutschland
Brokusstraße 8
53498 Bad Breisig
Tel.: 02633-47678-0
Fax: 02633-200361
Email: info@traka.de